

## PARADOX SP5500 ÚSTŘEDNA



Cena celkem:	<b>1 247 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 031 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 372 Kč</b>
Ušetříte:	<b>125 Kč</b>
Kód zboží:	ZABPAR0029
Part No.:	100-02-004
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Paradox SP5500 ústředna

Zabezpečovací **ústředna smíšeného typu** SPECTRA SP je určena **pro malé až střední aplikace**. Na desce ústředny je k dispozici 5, 8 nebo 16 vstupů s možností připojit 10, 16 nebo 32 zón v ATZ zapojení. Další zóny lze připojit jako klávesové zóny nebo bezdrátové detektory s přijímačem MG-RTX3. Ústředny je možné rozdělit na dva podsystémy a pro ovládání systému využívat 32 uživatelských kódů. Součástí ústředny je telefonní komunikátor určený pro komunikaci na PCO nebo na občanský telefon.

- Prostedí: vnitřní, -10 až +50 °C
- TestAlarm: 2-nízké/střed.

### Vlastnosti:

**Zapnutí StayD:** ano

**Přímé spojení s PC přes interface I307:** ano

**Max. počet zón v systému:** 32

**Počet vstupů (zón) na desce ústředny:** 5 (ATZ 10)

**Počet zón na expandérech (APR-ZX8):** 24

**Max. počet klávesnic v systému:** 15

**Relé výstup na ústředně:** ne

**Počet uživatelských kódů:** 32

**Historie událostí:** 256

**Max. počet klávesnic v systému:** 15

**Maximální délka sběrnice /součet/:** 230 m

**Maximální délka sběrnice k modulu:** 75 m

**Firmware:** uložen v EEPROM paměti procesoru

**Změna firmware:** ano, pomocí software InField

**Historie událostí:** 256

**Zobrazení historie událostí:** software BabyWare, na klávesnici K32LCD CZ

**Dobíjecí proud záložního akumulátoru:** 350/700 mA

**Doporučený záložní akumulátor:** 12 V, 7 Ah/18 Ah

**Optická signalizace:** LED dioda CHARGE, STATUS

**Hardwarový reset:** ano, tlačítko reset

**Doporučený typ transformátoru:** trafo kryté 40 VA

**Doporučený typ boxu:** BOX M-40, BOX S-40, BOX VZ-40

**Počet vstupů na desce ústředny:** 5

**Max. počet zón na desce ústředny:** 10

**Max. počet zón na klávesnicích:** 15 (jedna klávesnice - jedna zóna)

**Zónový expandér:** ano, 8 zón jeden expandér

**Max. počet zónových expandérů:** 3  
**Sběrníkové detektory:** ne  
**Bezdrátové zóny:** ano, 32, přijímač/vysílač RTX3  
**Typy naprogramovaných zón:** 22  
**Definice závislé / intelli zóny:** ano  
**Max. počet keyswitch vstupů:** 5, pouze vstupy na ústředně  
**Max. počet PGM výstupů v systému:** 16  
**Bezdrátové PGM výstupy:** ano, 16, s přijímačem RTX3  
**Počet podsystémů:** 2  
**Vytvoření závislého podsystému:** ne  
**Společné zóny pro oba podsystémy:** ano  
**Master kód:** 1 + 2  
**Kód údržby:** 1  
**Uživatelské kódy:** 30  
**Instalační kód:** 1  
**Délka uživatelského kódu:** 4 nebo 6místný  
**Možnost ovládání systému:** uživatelským kódem, bezdrátovou klíčenkou, keyswitchem, dálkově po telefonní lince VDMP3  
**Automatické zapnutí:** ano, podle času, klidu v systému  
**Typy zapnutí:** úplné, FORCE, STAY, SLEEP  
**Zapnutí StayD:** ano  
**Počet telefonních čísel na PCO:** 2 + 1 záložní  
**Počet tel. čísel na občanský telefon:** 5  
**Detekce telefonní linky:** ano  
**Komunikační formáty:** Ademco slow, Silent Knight fast, Sescoa, Ademco express, Ademco Contact ID, zpráva na telefon  
**Klávesnice:** K10V/H, K32, K32LCD, K35, K37, K636, K32RF  
**Software:** BabyWare  
**Způsob spojení PC s ústřednou:** I307 - RS232/USB, modem - telefonní linka, modem - ADP-1 simulátor, IP150 - LAN/internet  
**Typ bezdrátové přijímače/vysílače:** RTX3  
**Počet bezdrátových přijímačů v systému:** 1  
**Bezdrátové ovládání klíčenkou:** ano  
**Počet klíčenek v systému:** 32  
**Bezdrátové detektory:** ano  
**Dohled nad bezdrátovými detektory:** ano  
**Interval dohledu:** 80 minut/24 hodin  
**Max. počet bezdrátových detektorů:** 32  
**Opakovač pro prodloužení dosahu:** ano, RPT1  
**Max. počet opakovačů signálu:** 2  
**Bezdrátový PGM výstup:** ano, typ 2WPGM  
**Max. počet bezdrátových PGM:** 16  
**Aktivace PGM výstupu klíčenkou:** ano, libovolný PGM v systému  
**Počet PGM výstupů na přijímači:** 2x PGM max. 150 mA, 1x relé 5 A/28 V, (volitelné) 1x relé 5 A/28 V  
**Bezdrátové klávesnice:** ano, K32RF  
**Max. počet bezdrátových klávesnic:** 8

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Dělení na podsystémy:** ano, 2  
**PGM výstupy na ústředně:** 2x tranzistor 50 mA  
**Max. proudový odběr z AUX výstupu:** 1 A  
**Typ AUX výstupu:** elektronická vratná pojistka 1,1 A  
**Max. proudový odběr z výstupu BELL:** 2 A  
**Typ BELL výstupu:** elektronická vratná pojistka 3 A  
**Proudový odběr ústředny:** 100 mA  
**Napájení:** 16 V~, 20/40 VA  
**Typ zdroje:** spínaný